



DETAILS

Serrure finition gris Ral 9007 - Coffre de moteur : occupation de veine : blanc - Tension +12 V DC /marron - Terre, 0 V / vert - Signal ouverture / jaune/gris - Sortie pour l'ouvre-boîte de porte tournante (pour coffre de protection IP 54) - Passe-câbles : section de fil 6 x 0,25 mm² avec vissage compris : 3 pièces 3 x 20 mm, 1 pièce 2,9 x 32 mm.

Télécharger les instructions d'installation et d'entretien blueMatic EAV3
Tension : 100 - 240 V Courant alternatif, 50/60 Hz.
Tension secondaire : 12 V Courant Continu.
Courant : 2 A.

Code	Désignation	Dimensions	Caractéristiques
307804D	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm - Déclencheur magnétique pour gâche centrale plate.	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm -
307804G	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm - Déclencheur magnétique pour gâche centrale plate.	Tête plate : 24 x 3 x 2105 mm -
307805D	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm	Tête U : 24 x 6 x 2105 mm -
307805G	Serrure EAV3	Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carré : 8 mm	Tête U : 24 x 6 x 2105 mm -
307803M	Coffre de moteur	173 x 50 x 16 mm	Tension : 12 V Cou
307806L	Gâche centrale	Tête U : 24 x 6 mm	Sans aimant - Magnétisme en dessous 13 mm
307803R	Câble	Longueur : 4 mL	Embout femelle - Raccord dorme
307807D	Gâche centrale	Tête plate : 24 x 3 mm	Sans aimant - Magnétisme au dessus 13 mm
307807G	Gâche centrale	Tête plate : 24 x 3 mm	Sans aimant - Magnétisme au dessus 13 mm

Fiche produit

Le 21/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



307803Q	Passe-câble enfichable	Longueur : 2 mL	Embout mâle - Raccord ou
307806R	Gâche centrale	Tête U : 24 x 6 mm	Sans aimant - Magnétisme en dessous 1
307803T	Transformateur externe	77 x 92 x 55 mm	tension : 100 - 240 V Couran
307808	Déclencheur magnétique	Axe de ferrage 13 mm	Pour gâche c

