Fiche produit Le 12/11/2025













DETAILS

Serrure finition gris Ral 9007 - Coffre de moteur : occupation de veine : blanc - Tension + 12 V DC /marron - Terre, 0 V / vert - Signal ouverture / jaune/gris - Sortie pour l'ouvre-boite de porte de pour coffre de protection le 54 verte versage compris : 3 pièces de la Company de moteur EAV3de porte tournante) - Passe-câbles : section de file (10 mm²) avec vissage compris : 3 pièces 3 x - Transformateur externe. 20 mm, 1 pièce 2,9 x 32 mm.

SERRURE à CROCHET 3 POINTS VERROUILLAGE AUTOMATIQUE MOTORISABLE ET ACCESSOIRES - BLUEMATIC EAV3

DESCRIPTIF

Serrure multipoints à verrouillage automatique par déclenchement magnétique et accessoires afin de la rendre motorisée.

- Serrure 3 points têtière plate (24 x 3 mm) ou en U (24 x 6 mm) à verrou crochet massif.

Axe: 35 mm - entraxe: 92 mm - carré: 8 mm.

Coffre épaisseur : 15,5 mm. Din gauche et Din droite.

Verrouillage du mécanisme par un tour de clé.

- Coffre de moteur.

Dimensions: 173 x 50 x 16 mm. Tension: 12 V Courant Continu.

Courant permanent: environ 5 mA - max courant: environ 1500

- Gâches centrales sans aimant avec magnétisme têtière plate (24 x 3 mm) ou en U (24 x 6 mm). Magnétisme en dessus ou en dessous 13 mm axe de ferrage.

Din gauche et Din droite.

- Passe-câble enfichable embout mâle avec connecteur pour le coffre de moteur et câble femelle avec connecteur vers le transformateur.

Tension : 100 - 240 V Courant alternatif, 50/60 Hz. Télécharger les instructions d'installation et d'entretien blueMatic EAV3
Tension secondaire : 12 V Courant Continu.

		Courant : 2 A.	
Code	Désignation	Dimensions	Caractéristi
307804D	Serrure EAV3	- Déclencheur magnétique Axe : 35 mm - entraxe : 92 mm - carre : 8 mm	pour gâche centrale l'étière plate : 24 x 3 x 2105 mm -
307804G	Serrure EAV3	Axe: 35 mm - entraxpoul2axendererráge 13mm	
307805D	Serrure EAV3	Axe: 35 mm - entraxe: 92 mm - carré: 8 mm	Têtière U : 24 x 6 x 2105 mm - V
307805G	Serrure EAV3	Axe: 35 mm - entraxe: 92 mm - carré: 8 mm	Têtière U : 24 x 6 x 2105 mm - Ve
307803M	Coffre de moteur	173 x 50 x 16 mm	Tension : 12 V Cou
307806L	Gâche centrale	Têtière U : 24 x 6 mm	Sans aimant - Magnétisme en dessous 13
307803R	Câble	Longueur : 4 mL	Embout femelle - Raccord dorm
307807D	Gâche centrale	Têtière plate : 24 x 3 mm	Sans aimant - Magnétisme au dessus 1
307807G	Gâche centrale	Têtière plate : 24 x 3 mm	Sans aimant - Magnétisme au dessus 13

www.savfima.fr

Fiche produit Le 12/11/2025





	307803Q	Passe-câble enfichable	Longueur : 2 mL	Embout mâle - Raccord οι
	307806R	Gâche centrale	Têtière U : 24 x 6 mm	Sans aimant - Magnétisme en dessous 1
	307803T	Transformateur externe	77 x 92 x 55 mm	tension : 100 - 240 V Couran
	307808	Déclencheur magnétique	Axe de ferrage 13 mm	Pour gâche c

