



## VARIATEURS AVEC RÉCEPTEUR RADIO POUR LED RGB - RGB SYNCROLED



### DESRIPTIF

Pour la commande de LED RGB (rouge, vert, bleu). Idéal pour les installations en faux plafond. Technologie SyncroLED pour la synchronisation sans fil Maître et Esclave. Utilisation : mettre 8 couleurs pré-définies ou activer le cycle couleurs automatique grâce à un émetteur sans fil 7 canaux. Réunir des dispositifs Esclaves (SyncroLED ou câble standard) pour répéter les fonctions du Maître. Entrée par impulsions manuelles. Régler l'intensité des couleurs prédéfinies et de mémoriser la nouvelle valeur. Fonction d'allumage et d'extinction graduelle de la lumière. Possibilité de mémoriser jusqu'à 42 émetteurs. Alimentation : 12 et 24 V dc. Nombre de sorties : 3. Puissance par sorties avec une alimentation 12 V dc : 50 W max / avec une alimentation 24 V dc : 100 W max. Protection : IP20. Dimensions : 165 x 47 x 35 mm.

### DETAILS

Pour la commande de LED RGB (rouge, vert, bleu). Idéal pour les installations en faux plafond. Technologie : SyncroLED pour la synchronisation sans fil Maître et Esclave. Utilisation : rappeler 8 couleurs pré-définies ou activer le cycle couleurs automatique grâce à un émetteur sans fil 7 canaux. Réunir des dispositifs Esclaves (SyncroLED ou câble standard) pour répéter les fonctions du Maître. Entrée par impulsions manuelles. Régler l'intensité des couleurs prédéfinies et de mémoriser la nouvelle valeur. Fonction d'allumage et d'extinction graduelle de la lumière. Possibilité de mémoriser jusqu'à 42 émetteurs. Alimentation : 12 et 24 V dc. Nombre de sorties : 3. Puissance par sorties avec une alimentation 12 V dc : 50 W max / avec une alimentation 24 V dc : 100 W max. Protection : IP20. Dimensions : 165 x 47 x 35 mm.

| Code   | Modèle          | Désignation                  |
|--------|-----------------|------------------------------|
| 655083 | TVRGBDSY868ST24 | Variateur - récepteur Maître |
| 655084 | TVRGBDSY868SL24 | Variateur Esclave SYNCROLED  |