



## VENTOUSES éLECTROMAGNÉTIQUES DE REtenUE DE PORTES COUPE-FEU

### DESCRIPTIF



Poids 20 kg. Livré sans contre-plaque ( à commander a part ).



### DETAILS

8001BHV - Rétenteur électromagnétique avec bouton de déblocage : Bloc ventouse nickelé - Dimensions : 85 x 75 x 35 mm - Alimentation : 48 Vcc - Courant : 70 mA - Force traction : > 55 Kg - Ressort anti-magnétisme résiduel sur le corps de la ventouse - Connecteur de câblage à vis avec varistance anti-dérangement.

Code	Désignation	Tension
363679	Contre plaque fixe 1800Z	
363676	Ventouse Opéra 1801 PHV	48V
363677	Ventouse Opéra 18001 MLF avec contact	24V
363678	Ventouse Opéra 18001MHV avec contact	48V
363675	Ventouse Opéra 1801 PLF	24V