




BOUTON POUSSOIR INOX 19 MM NO+NC

DESCRIPTIF



La connexion de ces boutons poussoirs NO+NC s'établit grâce à ses 4 fils soudés, protégés par une gaine thermorétractable. Le raccordement s'effectue par l'arrière du bouton poussoir au diamètre de 19 mm, réduisant ainsi le vandalisme.

Indice de protection IP 65.



DETAILS

Résistance aux températures allant de -20° à +55°C - Les deux états du bouton poussoir sont séparés : celui de normalement ouvert (NO) se ferme et celui de normalement fermé (NC) s'ouvre lorsque le bouton poussoir est actionné - V/mA : Sortie 1: 250V AC-2 A 24V DC-1 A.

309802BB - Notice de Montage Bouton poussoir INOX 19 mm NO+NC 4 fils soudés + gaine thermo

Code	Modèle	Désignation
309802BB	NO+NC	Bouton poussoir