




## BOUTON POUSSOIR INOX 19 MM NO+NC



### DESSCRIPTIF

La connexion de ces boutons poussoirs NO+NC s'établit grâce à ses 4 fils soudés, protégés par une gaine thermorétractable. Le raccordement s'effectue par l'arrière du bouton poussoir au diamètre de 19 mm, réduisant ainsi le vandalisme. Indice de protection IP 65.



### DETAILS

Résistance aux températures allant de -20° à +55°C - Les deux états du bouton poussoir sont séparés : celui de normalement ouvert (NO) se ferme et celui de normalement fermé (NC) s'ouvre lorsque le bouton poussoir est actionné - V/mA : Sortie 1: 250V AC-2 A 24V DC-1 A.

309802BB - Notice de Montage Bouton poussoir INOX 19 mm NO+NC 4 fils soudés + gaine thermo

Code	Modèle	Désignation
309802BB	NO+NC	Bouton poussoir